

Bedienungsanleitung

Art.-Nr.: FUT035

4-Zonen KW/WW Steuergerät (2-Kanal)

Dieses Steuergerät kann nur in Verbindung mit der 4-Zonen Funkfernbedienung (Art.-Nr.: FUT091, FUT006, FUT007, B2, T2) betrieben werden!

Technische Daten:

- Maße 85 x 45 x 22,5 mm
- Ein- / Ausgangsspannung 12 / 24 Volt DC
- 2 Ausgänge (einmal Kaltweiß, einmal Warmweiß)
- max. 6 Ampere pro Ausgang (72 Watt bei 12 Volt / 144 Watt bei 24 Volt)
- total max. 10 Ampere (20 Watt bei 12 Volt / 240 Watt bei 24 Volt)

Zuordnung der Fernbedienung zum Dimmer:

- Zuerst müssen Sie die Stromzufuhr des Dimmers unterbrechen
- Dann die Stromzufuhr wiederherstellen und innerhalb der ersten 3 Sekunden „Zone an“ drücken. Bei erfolgreicher Zuordnung blinkt die Lichtquelle (LED Stripe)
- Um die Zuordnung wieder rückgängig zu machen, muss die Stromzufuhr erneut unterbrochen und wiederhergestellt werden. Danach innerhalb der ersten 3 Sekunden fünfmal auf „Zone an“ drücken. Bei erfolgreicher Entkopplung blinkt die Lichtquelle (LED Stripe) zehnmal

Sie können mit einer Fernbedienung unbegrenzt viele Dimmer, Steuergeräte und Leuchtmittel ansteuern. Allerdings können Sie jedem Empfänger max. vier Fernbedienungen zuordnen.

Für den Stromeingang kann entweder die Klemmleiste (POWER1) oder die Hohlsteckerbuchse (POWER2) genutzt werden.

